

1. ご質問: 2 枚の R9 295x2 VGA カードを X99 プラットフォームに取り付けましたが、システムが起動しません。この問題を解決するにはどうすれば良いですか?

回答: 次の手順に従って ASRock のウェブサイトから BIOS を更新してください。

モデル	BIOS バージョン
X99 Extreme3	P1.80
X99 Extreme4	P1.80
X99 Extreme6	P1.80
X99 Extreme6/ac	P1.60
X99 Extreme11	P1.10
X99 OC Formula	P1.80
X99 Professional	P1.60
X99 WS	P1.70
X99 WS-E	P1.20
X99 WS-E/10G	P1.20
X99M Extreme4	P1.70
X99M Killer	P1.80
X99X Killer	P1.80

手順 1.1 枚の R9 295x2 VGA カードを含む、必要のない PCI-E デバイスをすべて取り外して、ディスプレイ出力にあるように VGA カードを 1 枚だけシステムに取り付けてください。

手順 2. システムを起動して、次に、BIOS セットアップを開きます。

手順 3. BIOS デフォルト設定を読み込んで、次に、設定を保存してください。

手順 4. BIOS セットアップを開き、「Instant Flash (インスタントフラッシュ)」を選択して、最新の BIOS に更新します。

手順 5. BIOS を正常に更新したら、2 枚目の R9 295x2 VGA カードをシステムに取り付けてください。

2. ご質問: 970 Performance で CPU が最大ターボ周波数に達しません。どうすれば良いですか?

回答: 970 Performance で最大ターボ周波数を達成するには、BIOS で「Core C6 Mode (コア C6 モード)」を [Enabled (有効)] に調整して、もう一度お試しください。(パス: BIOS -> Advanced (詳細) -> CPU Configuration (CPU 設定) -> Core C6 Mode (コア C6 モード))

3. ご質問: CPU を 1 台だけ取り付けた場合に、長いビープ音が 5 回鳴り、システム (AM1/ FM2/ FM2+) が起動しません。この問題を解決するにはどうすれば良いですか?

回答: 長いビープ音が 5 回鳴る場合は、システムがグラフィックスを認識できなかったことを意味します。いくつかの AMD CPU (AMD Athlon/Sempron ファミリー CPU など) にはグラフィックスプロセッサが統合されていません。この種類の CPU が取り付けられている場合は、ディスクリート

VGA カードが必要です。

AMD の公式ウェブサイトで、お使いの CPU にグラフィックスが統合されているかどうかを確認してください: <http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUResult.aspx>

4. ご質問: Windows 7、8 を NVMe ストレージにインストールできません。 どうすれば良いですか?

回答: Microsoft Windows 7 および Windows 8 には NVMe ドライバがバンドルされていません。

Microsoft Windows 8.1 またはそれ以降のバージョンを NVMe ストレージにインストールしてください。

5. ご質問: 2 台のモニター (DVI と D-sub) を FM2A88X Extreme6+ に取り付けてシステムを起動すると、Windows 8.1 起動処理中にシステムがフリーズします。 この問題を解決するにはどうすれば良いですか?

回答: 次のリンクから BIOS P3.30 またはそれ以降のバージョンをダウンロードして更新してください。

ダウンロードリンク:

<http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20Extreme6+/?cat=Download&os=BIOS>