

## Техническая информация:

**1. В:** Я имею объединительную плату с Realtek HD звуковой кодер-декодер. После продолжения Перспективы Windows (Windows Vista) от сна или от бездействия, возможно, больше не работает высокое устройство аудио определения. Как я это решаю?

**О:** Это вызвано Microsoft. Это может быть решено, устанавливая Горячую Microsoft, устанавливая. Пожалуйста обратитесь к Основе Знания Microsoft:

<http://support.microsoft.com/kb/929685/en-us>

**2. В:** Моя объединительная плата - ConRoe1333-DVI/H R2.0. Там рекомендуются конфигурации памяти для моей объединительной платы?

**О:** Пожалуйста обратитесь к странице 17 руководства пользователя.

<http://download.asrock.com/manual/ConRoe1333-DVIH%20R2.0.pdf>

**Рекомендуемые конфигурации ОЗУ  
(DS: двусторонний, SS: односторонний)**

	DDRII_1 (желтые)	DDRII_2 (оранжевые)	DDRII_3 (желтые)	DDRII_4 (оранжевые)
1 модуля памяти	DS/SS*	X	X	X
2 модуля памяти	DS/SS	X	DS/SS	X
2 модуля памяти	X	DS/SS	X	DS/SS
3 модуля памяти	SS	SS	DS/SS	X
4 модуля памяти	SS	SS	SS	SS

\* Для установки единственного модуля ОЗУ подойдет любое из четырех гнезд.

Модули ОЗУ производства TRANSCEND должны устанавливаться с соблюдением следующих правил:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ DRAM	ОБЪЕМ (Мб)	ТИП	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ	ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ	ОДНОСТОРОННИЕ / ДВУСТОРОННИЕ
TRANSCEND	256	DDRII533	SAMSUNG	K4T56083QF-ZCD5	ОДНОСТОРОННИЕ /
TRANSCEND	512	DDRII533	INFINEON	HYB18T512800AF37	ОДНОСТОРОННИЕ /

1. Единственный модуль указанного типа может быть установлен в любое гнездо DDRII описываемой материнской платы.
2. Два модуля указанного типа рекомендуется устанавливать оба либо желтые (DDRII 1 и DDRII 3) либо в оранжевые (DDRII 2 и DDRII 4) гнезда.
3. Установка трех или четырех модулей указанного типа материнской платой не поддерживается.