



0.技术通报——问与答

TSD-QA-32 (2005年6月23日)

1. 问：我想在华擎主板上使用大容量硬盘。请问华擎主板最高支持多大容量的硬盘。

答：华擎主板支持48位LBA模式的硬盘驱动器。现在，华擎主板对硬盘的容量没有限制，所以您可以使用127GB或137GB或更高容量的硬盘。

如果您想在 Windows XP/2000 下获得硬盘的完全容量，请确保您的操作系统能够支持 48 位 LBA 模式。请查阅如下链接的文件：

<http://www.asrock.com/support/QA/TSDQA-01.pdf>

2. 问：我在K8Upgrade-760GX / K8Combo-Z上使用Sempron 2600+/2800+ CPU。主板的规格可以支持CPU核心电压调节器和CPU倍频调节器的安装。但是在BIOS设置里，这些选项显示为灰色而且设置不能更改。为什么？

答：我们发现一些Sempron 2600+/2800+锁住了核心电压调节器和倍频调节器。即使在BIOS里有这些选项，也不能改变CPU的设置。关闭的选项即是默认设置。

3. 问：我有一块P4i65PE主板。在华擎网站上，P4i65PE的规格显示支持快捷存取技术 (BAT, Bypass Access Technology)。我如何使用这个功能呢？

答：如果您想使用快捷存取技术 (Bypass Access Technology)，您的系统配置必须符合如下条件：

1. FSB 800 CPU
2. DDR 400 内存
3. BIOS 版本为 P1.10 或更高

请浏览我们的网站下载 BIOS。

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=P4i65PE>

如果您的系统配置符合上述条件，请进入 BIOS setup(BIOS 设置) => Advanced (高级) => Chipset Configuration (芯片组设置) 激活 “Bypass Access” (快捷存取)。

4 问：我在K7VT4A PRO上使用AMD FSB 200Mhz CPU。在BIOS设置里，我不能将我的DDR333/ DDR400内存设置为DDR333/ DDR400。为什么？

答：对于K7VT4A PRO，如果您运行FSB 200 MHz CPU，DDR内存仅支持266Mhz。因此您不能在BIOS设置里改变内存的速度。